

# CA-5

**Satel**®

CA-5 orta büyüklükteki mekanlar için büyük oranda esnek bir çözümdür. İzleme fonksiyonlarını, dijital teknolojinin diğer tüm avantajları ile birlikte sunar.



POTWIERDZENIE  
ZGODNOŚCI  
Nr 019/2002

### Sistem Özellikleri

- board üzerinde 5 zon girişi
  - NO, NC, EOL, 2EOL/NO veya 2EOL/NC bağlantı tipleri
  - 7 fonksiyonlu zon programı
- 3 programlanabilir çıkış
  - 1 yüksek güç çıkışı
  - 2 açık kollektör çıkışı
- sistem kontrolü
  - LCD keypad
  - LED keypad
- programlama
  - LED ve LCD keypad ile yerinde
  - modem ve RS-232 (TTL) üzerinden PC kullanarak
- silinmez olay hafızası
  - 255 son olay
  - devreye alma, devreden çıkarma, sistem hata, alarm
  - kullanıcı fonksiyonları
  - olay zaman kaydı
- kodlar
  - 1 servis kodu
  - 1 master kod
  - 6 kullanıcı kodu
- telefon çevirici
  - merkezi gözlem istasyonu veya 2 telefon numarası arayabilme
  - basitleştirilmiş mesaj gönderme (izleme formatlarından birisi)
  - modem üzerinden PC kullanarak uzaktan programlama
- telefon sinyal kontrolü
  - TBR 21 uyumlu telefon sinyali tanıma
  - Tekrar iletişim teşebbüsleri için ileri algoritma
- switching mode güç kaynağı
  - 1.2A toplam kapasite
  - kısa devre koruması
  - batarya durumunun testi
  - bataryanın komple boşalmaması için koruma
- ana sistem elemanlarının on-line olarak arıza teşhisi
- CE Uygunluk belgesi, TBR 21



### CA-5 KLCD-L ve CA-5 KLCD-S Keypad

- LCD ekran
  - 2x16 karakterlik görüntü
  - yazılı mesajlar
  - gerçek zamanlı saat / takvim
  - olay hafızasının okunması
  - zon durumlarının ekrandan takibi
- keypad ve ekran arka aydınlatması
  - sürekli
  - tuşa basıldıktan sonra geçici
  - sistemde giriş gecikmeli zon aktif hale geldiğinde
  - herhangi bir sistem zonu veya giriş gecikmeli zon ile
- keypad üzerinden YANGIN, PANİK ve TIBBİ YARDIM alarmı
- 3 LED göstergesi
  - bölge durumu kontrolü - DEVREDE, ALARM, çıkış gecikmesi
  - sistem durumu kontrolü - SİSTEM HATA
- ses sinyalleri
  - alarm
  - giriş gecikmesi
  - çıkış gecikmesi
  - kapı girişinde zil
  - keypad işlem onayı
- keypad iletişim hata göstergesi
- sabotaj koruması



### CA-5 KLED-M Keypad

- 10 LED göstergesi
  - zon durumlarının kontrolü
  - bölge durumu kontrolü - DEVREDE, ALARM
  - sistem durumu kontrolü - SİSTEM HATA
  - giriş veya çıkış gecikmesi
  - elektrik ve akü kontrolü
- keypad arka aydınlatması, sürekli veya geçici
- keypad üzerinden YANGIN, PANİK ve TIBBİ YARDIM alarmı
- ses sinyalleri
  - alarm
  - giriş gecikmesi
  - çıkış gecikmesi
  - kapı girişinde zil
  - keypad işlem onayı
- keypad iletişim hata göstergesi
- sabotaj koruması



### CA-5 KLED-S Keypad

- 10 LED göstergesi
  - zon durumlarının kontrolü
  - bölge durumu kontrolü - DEVREDE, ALARM
  - sistem durumu kontrolü - SİSTEM HATA
  - giriş veya çıkış gecikmesi
  - elektrik ve akü kontrolü
- keypad arka aydınlatması, sürekli veya geçici
- keypad üzerinden YANGIN, PANİK ve TIBBİ YARDIM alarmı
- ses sinyalleri
  - alarm
  - giriş gecikmesi
  - çıkış gecikmesi
  - kapı girişinde zil
  - keypad işlem onayı
- keypad iletişim hata göstergesi
- sabotaj koruması



# CA-5

**Satel**

www.satel.pl